

Brúska DM-999 _65W

Technické špecifikácie:

Zdroj: menovitý vstup: 220V -240V/ 50/60 Hz , 1 A
menovitý výstup: DC 21V

Maximálny výkon: 65W

Otáčky: 0-35 000 otáčok za minútu (plynulá regulácia)



UPOZORNENIE:

Koncovky majú tendenciu sa zahrievať pri vyšších otáčkach. Príliš vysoká rýchlosť a tlak môžu necht spáliť. Voľba rýchlosti otáčania závisí od priemeru brúsky. Čím väčší je brúsny nadstavec, tým musí byť rýchlosť pomalšia.

POSTUP PRI ZAPÁJANÍ:

- Z bezpečnostných dôvodov musí byť brúska pri inštalácii pedálu, držadla alebo brúsnych nadstavcov odpojená od napájania.
- Rukoväť a pedál by mali byť pripojené k zodpovedajúcim vstupom brúsky.
- Brúsne nadstavce sa nasadzujú po otočení časti pohyblivej rukoväte doľava.
- Po vložení brúsnych nadstavcov otočte pohyblivú časť držadla doprava.
- Po zapojení jednotlivých častí brúsky a brúsnych nadstavcov je možné brúsku pripojiť k elektrickej sieti.

ÚDRŽBA:

- Karbidové, kamenné, a keramické brúsne nadstavce je možné sterilizovať v sterilizátore.
- Plastové nadstavce a kefy by sa mali čistiť dezinfekčným prostriedkom.

POZOR:

- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený za nový rovnakého typu
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Skladujte a používajte v suchých miestnostiach.
- Odporúčame používať odsávačku prachu. Prach môže poškodiť brúsne pero (rukoväť).

POSTUP:

1. Jemne, ale úplne zatlačte brúsny nadstavec na požadovaný koniec po otočení časti pohyblivej rukoväte doľava.
2. Zariadenie zapnite spínačom v prednej časti brúsky.
3. Nastavte tlačidlo pre ručný ovládač alebo pedálový ovládač v zadnej časti brúsky.
4. Postupne upravujte rýchlosť podľa potreby (rýchlosť je možné nastaviť pomocou gombíka na zariadení alebo nožného pedála)

VÝSTRAHA!



Nehádzte do koša! Elektrické a elektronické zariadenia sa po použití nesmú ukladať spolu s iným domovým odpadom. Produkt by sa mal odniesť na špeciálne zberné miesto určené miestnymi úradmi.